

HỆ THỐNG KIỂM SOÁT RA VÀO CỬA HOẠT ĐỘNG ĐỘC LẬP / KẾT NỐI MÁY TÍNH



SOYAL AR-727H

AR-727	Specification	
User Capacity Event log Proximity Reading Range	1,024 to 65,536 up to mode 1.200 Events 10 – 18 cm	Khả năng quản lý từ 1,024 đến 65,536 thẻ (người sử dụng), lưu trữ 1200 sự kiện ra vào gần nhất. Hoạt động độc lập (Stand-Alone) hay kết nối máy tính để Quản lý-Chăm công. Tài liệu tiếng Việt
Communication Interface	RS-485	Sang trọng, thích hợp lắp đặt văn phòng, chung cư hay căn hộ cao cấp
Baud rate Anti-Pass Back Lift Control Editing Interface	9600 bps Yes 32 stops , 1024 user Controller / PC software	Tầm đọc thẻ cảm ứng từ 10-18cm, kết nối với các hệ thống báo động, chuông cửa
DI Input	Egress button/Door sensor Arming switch	Giao diện thân thiện bằng màn hình tinh thể lỏng 128x64 pixel với 16 phím chức năng đa dạng. Lập trình bằng bàn phím Chức năng chống can thiệp, phá hoại từ bên ngoài
DO Output	Arming Led/Alarm relay Output/Door Relay Output	
Door Relay Time		
Alarm Relay Time	0 – 600 sec 0 – 600 sec	Phân khu vực truy nhập, phân nhóm thời gian và chống truy nhập trái phép Công phụ cho phép kết nối với thiết bị đọc thẻ Wiegand khác (để ra cửa hay sử dụng cho chức năng Anti- Pass back)
Tamper Resist Switch LCD Panel (Pixel)	Limit switch (Form C) 128 x 64 (4 line messages) 16 characters each line	
Aux. WG Port	WG 26/34	Hỗ trợ kết nối Printer, LED, Lift
Real Time Clock	Yes	Công cụ hữu hiệu kiểm soát ra vào và giám sát an ninh cho các đơn vị, tổ chức
Access Mode	Card , Card + Pin, Pin	Truy nhập bằng Thẻ, Thẻ + mã PIN, PIN